

**مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج**

**ANALOG MULTI TIMER**



برای دستیابی به اطلاعات  
بیشتر و فیلم های آموزشی  
QR را اسکن نمایید.

MODEL: MTJN-60  
CODE : 14JN2  
WEIGHT: 96 gr  
(36x90x65) mm  
IP 30

**مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج**

**معرفی دستگاه**

مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلیپ شدن پانل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است. کارآیی این دستگاه به صورت تایمر تأخیر در وصل می باشد که می تواند به دو صورت تایمر ثانیه یا تایمر دقیقه استفاده گردد. مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می توان از این تایمر استفاده نمود.

VER: 0301

**SHIVA Amvaj**

**توضیحات**

پس از تعیین نوع تایمر، زمان مورد نظر را از ۱ تا ۵۰ دقیقه و برق ورودی دستگاه را وصل نمایید. در صورتیکه دستگاه در حالت ثانیه باشد نشانگر شروع به چشمک زدن سریع می کند و اگر در حالت دقیقه باشد چشمک زدن نشانگر به صورت آرام می باشد. بعد از اتمام زمان تنظیم شده، رله خروجی بصورت دائم وصل و نشانگر روشن باقی می ماند.

**توجه:** برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه قطع و وصل گردد.

**SHIVA Amvaj**

**ویژگی های مولتی تایمر آنالوگ**

- دقت و ثبات در تکرار
- نشانگر با ۴ وضعیت مختلف
- چشمک زدن آرام: در حالت تایمر ثانیه
- چشمک زدن سریع: در حالت تایمر دقیقه
- روشن دادن: وصل رله
- قابلیت
- تنظیم زمان
- پلیپ شدن پانل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- دارای ترمیتال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کتناکتور تابلو

**SHIVA Amvaj**

**مشخصات فنی مولتی تایمر آنالوگ**

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تغییر زمان وصل: 1 - 60 (Sec/Min)
- کارآیی در دما: -20°C .. +65°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5A
- راهنمای نصب

دستگاه را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده نکنید. قاب پانل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید. سپس مطابق نقشه نصب کشی نمایید.

فاز ورودی را به ترمیتال ۱ و خروجی آن را با توجه به نیاز به ترمیتال ۱۶ یا ۸ وصل نمایید.

**SHIVA Amvaj**

**گارانتی**

سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه تحول دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

**شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:**

سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

**ارتباط با ما:** ارسال هنن یا پیام متنی از طریق واتسن آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹ ۱۳۴۵۳۴۳۵۱ ۰۹۹۱ ۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵

**ساخت دستگاههای سفارش:** تغییرات بر روی محصولات توییزی بر اساس درخواست مشتری

**آدرس شرکت:** اصفهان، شهرک صنعتی جب، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱، کد پستی ۸۵۴۵۶

**سند دانش بینیان برتر:** نامه‌های رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۳/۲/۰۲

⑤

www.shivaamvaj.com

⑥

⑦

⑧

⑨